

Refill-Anleitung für DELL 3110cn, 3115, 3130cn

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren einer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab.

**Lesen Sie bitte gründlich die komplette Anleitung, bevor Sie beginnen.
Tragen Sie bitte Handschuhe während des Befüllens.**

Nehmen Sie die Kartusche aus dem Drucker heraus, befolgen Sie hierfür die Hinweise im Benutzerhandbuch (Bild 1).



Schritt 1

Nehmen Sie die zwei Federn ab, welche sich links und rechts an der Kartusche befinden. Lösen Sie die Schrauben an der linken und rechten Seite (Bild 2).



Schritt 2

Nehmen Sie vorsichtig die weiße Kappe auf der rechten Seite ab, wo Sie die Schraube zuvor entfernt haben (Bild 3).



Schritt 3

Nehmen Sie die schwarze Kappe auf der linken Seite ebenfalls ab. Hierzu ist eine kleine Lasche an der Oberseite kurz anzuheben um die Kappe von der Kartuschenoberseite abzulösen (Bild 4, Kreis).

Hinweis: Diese Kappe geht etwas schwer ab, da sie mit der OPC-Trommel verbunden ist. **Nicht mit Gewalt abziehen!!**



Schritt 4

Jetzt können Sie die Kartuschenoberseite abnehmen. Bitte fassen Sie nicht auf die OPC-Trommel (Bild 5), um Fingerabdrücke zu vermeiden.



Wichtig! Reinigen des Kesttonertanks

Schritt 5

Lösen Sie an der Kartuschenoberseite den E-Clip an der gezahnten Seite der OPC-Trommel. Vorsicht, dieser kann beim Lösen wegspringen! (Bild 6)
Nun kann die Welle zur anderen Seite herausgezogen und die OPC-Trommel vorsichtig entnommen werden. Hierzu kann man ein Stück Küchenpapier nutzen.



Bild 6

Schritt 6

Entnehmen Sie zum einen die zwei Wellen (Gummi- und Schaumstoffwelle) der Halterung. Um die zwei Schrauben zu lösen und die Metallplatte zu entfernen, ist es ratsam auch die Halterungen zu entfernen (Bild 7).



Bild 7

Schritt 7

Das überschüssige Tonerpulver kann nun in eine Plastiktüte entsorgt und der Zusammenbau in rückwärtiger Reihenfolge erfolgen.

Schritt 8

An der Kartuschenunterseite finden Sie rechts einen Aufkleber, welcher entfernt werden muss. **Nicht wegwerfen!!** Dies ist der Zugang zur Tonerkammer (Bild 8).



Bild 8

Schritt 9

Schütten Sie das überschüssige Tonerpulver in einen Plastiksack und saugen Sie ggf. die Tonerkammer mit einem Tonersauger aus.

Schritt 10

Füllen Sie den Carrier in die Tonerflasche um. Nehmen Sie jetzt die Tonerflasche und schütteln Sie diese ca. 1 Minute lang. Lassen Sie sie dann ca. 10 Sekunden stehen. Nun können Sie mithilfe des aufgesetzten Trichters vorsichtig und langsam die Tonerkammer füllen. Nach erfolgreicher Befüllung, kleben Sie den Aufkleber, welchen Sie vorher abgenommen hatten, wieder auf die gleiche Stelle fest auf.

Schritt 11

Bauen Sie die Kartuschenhälften wie in Schritt 1 - 4 beschrieben, rückwärts wieder zusammen.

Schritt 12

Wechseln Sie den Counterchip. Mit Hilfe eines kleinen Schlitzschraubendrehers heben Sie den Counterchip nach oben heraus und setzen den neuen Chip an dieser Stelle ein (Bild 9).



Bild 9